

# CSS-R21

## RFID IP Reader



- 內建網路連線功能
- 門禁&考勤2合1/ 支援DHCP設定簡單
- 首末筆基本出勤報表/ 搭配彩色液晶螢幕
- 網頁管理功能/ 連動IP CAMERA做刷卡拍照
- 主動式即時記錄傳送/ 具反潛回&反脅迫功能

### 產品規格

管理軟體	SoMac/ 瀏覽器/ APP
驗證方式	卡片/ 密碼
支援卡片	MIFARE / MIFARE DESFire
可註冊卡片數	60,000
功能鍵定義	400組
時段/ 時區/ 群組	255/ 120/ 255
假日設定	100
進出紀錄/ 系統紀錄	30,000(可擴充)/ 1,536
繼電器輸出	1 (COM/ NC/ NO)
Wiegand輸入	26~66 (自動辨識)
IP設定	固定IP/ 動態取得IP(DHCP)

燈號指示	3色LED
TFT彩色液晶	2.0"
電容式按鍵	4*4
防拆開關	有
TCP/IP	10/100Base-T
使用溫度	0 ~ 65°C
使用濕度	5% ~ 80%RH
安裝環境	室內/ 室外
工作電壓	9 ~ 24VDC/ 1A
尺寸	144 x 80 x 18.35 mm

- R21可搭配CSS-A10/ A11分控器
- CSS-A11支援PoE供電安裝便利
- 支援門磁開關被短路或開路偵測
- 支援微根輸入\ 開門按鈕\ 門磁...等
- 內建Watch Dog

